



會議協作觸控控制器

Aver CP10 G2



內建 Zoom Rooms



一鍵啟動會議



PoE+ 一線串接



抗菌觸控面板



直覺操作介面



簡易安裝



觸控與會 · 協作無間

Aver CP10 G2 是提升會議效率的理想工具，它與 Zoom Rooms 無縫整合，確保會議過程順暢。觸控操作讓會議管理變得簡單；Zoom BYOD 模式則提供了靈活性和便利性，滿足各種會議需求。

產品規格

顯示器

觸控面板	抗菌玻璃面板	螢幕	- 10.1吋 - 抗指紋
解析度	1920 x 1200	長寬比	16:10

技術

電容觸控	10 點觸控	螢幕畫面自動旋轉	G-Sensor 重力感應
------	--------	----------	---------------

系統

作業系統	Android™ 10	耗電	24W
------	-------------	----	-----

介面

電源變壓器	12V/2A	網路	RJ-45 x 1
乙太網路供電 (PoE)	PoE+ x 1		

支架安裝和安全配件

可調式支架	有	壁掛式套件	有 (選購)
安全鎖	Kensington 安全鎖		

應用程式

Zoom	Zoom Rooms Controller App (已安裝)	AVer	Room Management App** (已安裝)
------	---------------------------------	------	-----------------------------

外觀尺寸

CP10 G2 (寬 x 高 x 深)	25.7 x 4.9 x 17.6 公分	包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)	32.8 x 22.4 x 12.2 公分
包裝重量	2.43 公斤		

環境資料

操作溫度	0°C ~ +40°C	操作濕度	20% ~ 80%
儲存溫度	-20°C ~ +60°C	儲存濕度	20% ~ 80%

保固

CP10 G2	3 年	配件	1 年
---------	-----	----	-----

包裝內容

CP10 G2、變壓器、電源線、RJ-45 線架	單孔 PoE+ 供電器、壁掛架
--------------------------	-----------------

* 產品規格若有變更，恕不另行通知。

** 將於新版驅體導入。

Android 是 Google LLC 的商標。

產品外觀

正面



- ① 觸控面板
- ② 麥克風
- ③ LED 指示燈

背面



- ④ 超音波揚聲器*
- ⑤ 橡膠腳墊
- ⑥ RJ-45 整線槽

側面



- ⑦ PoE+ 孔
- ⑧ 電源插孔
- ⑨ 安全鎖孔
- ⑩ 系統重置鉗
- ⑪ 被動紅外線 (PIR) 感測器

* 用於 Zoom Rooms 超音波螢幕分享功能。



版權所有 ©2025 圓展科技股份有限公司
所有其他商標和註冊商標均歸其各自所有者擁有

www.aver.com



經銷商

202501